

# Ручные Генераторы

## Ручные Генераторы



### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все модели Ручных Генераторов имеют защиту от перенапряжения и перегрузки по току.
2. Все модели Ручных Генераторов являются влагозащищенными.
3. Температурный Диапазон работы Ручных Генераторов составляет от - 45°C до 51°C.
4. Модели Ручных Генераторов АТ НСГ10 имеют два выхода напряжения 32В и 15.7В. Они совместимы с зарядным устройством для батарей, таких как ВВ590 и ВВ390 и т.д.
5. Габаритные размеры Ручных Генераторов составляют 139\*93\*90 мм (данные размеры не включают в себя две рукоятки для вращения).
6. Модель АТ НСГ1 имеет только одну рукоятку.
7. Каждый комплект включает в себя Ручной Генератор со сложенными рукоятками, Кабель с соединительными разъемами, Руководство Пользователя, Переносную брезентовую сумку и Приспособление для работы без столика
8. Дополнительно могут быть включены Тренога с Набором для крепления и Складываемый монтажный столик.



Модель	Наименование	Режим Работы	Основные технические характеристики						Вес	
			Напряжение	Ток	Мощность	Скорость вращения	Нестабильность напряжения	Пульсации напряжения	Генератор	Монтажный столик
			В	А	Вт	об/мин	≤мВ	%	кг	
АТ НСГХ	3 Ваттный Ручной Генератор	заряд	8.5 +/-1	0.4	3	75~85		10	0.275	

АТ НСГ0	5 Ваттный Ручной Генератор	заряд	8.5 +/-0.5	0.6	5	75~85		10	0.93	
АТ НСГ1	10 Ваттный Ручной Генератор	заряд	15.5 +/-0.5	0,65	10	75~85	--	--	0,93	--
АТ НСГ2	20 Ваттный Ручной Генератор	заряд	16.8 +/-0.5	1.2	20	75~85		10	0.7	
АТ НСГ3	30 Ваттный Ручной Генератор	электропитание	12.5 +/-0.5	2.5	30	50~65	18	10	3,5	3,1
		заряд	15 +/--1	1-2		50~65				
АТ НСГ4	40 Ваттный Ручной Генератор	электропитание	14.5 +/-0.5	2,5	40	70~85	18	10	3,5	3,1
		заряд	15 +/--1	1- 2,5	--	65~75	--	--		
АТ НСГ5	40 Ваттный Ручной Генератор	электропитание	12 +/-0.5	4	50	65~75	18	10	3,5	3,1
		заряд	14 +/--1	1- 2,5	--	60~75	--	--		
АТ НСГ6	50 Ваттный Ручной Генератор	электропитание	18 +/-0.5	3	50	60~75	18	10	3,5	3,1
		заряд	16 +/-0.5	2,5	--	50~60	--	--		
АТ НСГ7	65 Ваттный Ручной Генератор	электропитание	12 +/-0.5	4	50	50~65	18	10	3,5	3,1
А		заряд	14 +/--1	2,5	--	50~65	--	--		
АТ НСГ8	65 Ваттный Ручной Генератор	электропитание	24 +/--1	2,8	65	50~65	24	10	3,5	
В		заряд	28 +/--1	2,5	--	50~65	--	--		
АТ НСГ9	65 Ваттный Ручной Генератор	электропитание	24 +/--1	2,8	65	50~65	24	10	3,5	3,1
		заряд	28 +/--1	2,5	--	50~65	--	--		
АТ НСГ10	65 Ваттный Ручной Генератор	заряд 1	32 +/-0.5	2	65	75~85		10	3,3	3,1
		заряд 2	15.7 +/-0.5	4	--	60~75	--	--		

АТ-Communication ©



**Ручной Генератор**